

# DCN-WCH05 töltő 5 akkumulátorkészlethez

www.boschsecurity.hu



**BOSCH**  
Életre tervezve



- Maximum 5 akkumulátorkészlet egyidejű töltése
- Feltöltés üres állapotból 3 órán belül
- Hurkolt rendszerű hálózati csatlakozó
- Automatikus beállítású tápegység, 100–240 V AC

A készülék akár 5 db DCN-WLIION akkumulátorkészlet egyidejű feltöltésére is alkalmas. Az egyes készletek töltöttségi szintjét a töltöttségi szint jelző LED-ek mutatják. A készülék asztalon vagy falra rögzítve használható. A továbbfűzhető hálózati csatlakozóhoz a megengedett maximális számú töltőegység csatlakoztatható sorosan, és ugyanarról a hálózati kimenetről működtethető:

- Maximum 5 töltő csatlakoztatható sorosan a 100–127 V AC, 50–60 Hertz erősségű tartományban
- Maximum 10 töltő csatlakoztatható sorosan a 220–240 V AC, 50–60 Hertz erősségű tartományban.

## Főbb funkciók

### Kezelőszervek és jelzőfények

- Töltöttségi szint jelző LED-ek mindegyik cellán
- Hálózati feszültség jelző LED

### Csatlakozások

- Hálózati csatlakozó
- Hurkolt rendszerű hálózati csatlakozó

Akkumulátorkészlet töltőegység csatlakozója

## Műszaki specifikációk

### Elektromos jellemzők

Tápfeszültség	100 - 240 V AC +/- 10 % 50 - 60 Hz
Maximális teljesítményfelvétel	190 W

### Mechanikai jellemzők

Méretek (ma x szé x mé)	340 x 195 x 82 mm
Súly (akkumulátorok nélkül)	1,4 kg
Szín	Szénfekete (PH 10736)

## Rendelési információ

### DCN-WCH05 töltő 5 akkumulátorkészlethez

Szénfekete színű, akár 5 DCN-WLIION akkumulátorkészlet feltöltéséhez  
Rendelési szám **DCN-WCH05**

**DCN-WCH05-JP töltő 5 akkumulátorkészlethez (Japán)**

Japán változat

Rendelészám **DCN-WCH05-JP**

---

**DCN-WCH05-US töltő 5 akkumulátorkészlethez (USA)**

Egyesült Államokban használt változat

Rendelészám **DCN-WCH05-US**

---

**Képviselő:**

**Hungary:**

Robert Bosch Kft.  
Gyömrői út 120.  
1103 Budapest  
Phone: +36 1 4313 200  
Fax: +36 1 4313 222  
hu.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.hu